

Pasarela ASI-5/ASI-3 PROFINET en acero inoxidable, 2 maestros ASI-5/ASI-3

ASI-5 – Gran ancho de banda, tiempo de ciclo reducido

Compatible con todas las versiones ASI

Maestro ASI-5 y maestro ASI-3 en un dispositivo

2 maestros ASI-5/ASI-3, PROFINET, dispositivo PROFINET

PROFINET IO

- Ofrece tecnología IRT
- 1 switch integrado

Servidor OPC UA y

Servidor web integrado para un diagnóstico sencillo

Detección de dirección ASI doble

Supervisor CEM ASI integrado

Control III opcional, programación en C



(Figura similar)



Figura	Modelo	Interfaz, bus de campo (1)	ASI-5/ASI-3	Número de circuitos ASI, número de maestros ASI (2)	Desacoplamiento integrado, medición de la corriente ASI en la pasarela (3)	Interfaz de configuración y diagnóstico (4)	Detección de dirección doble (5)	Supervisor ASI (6)	Programación en C (7)	Nº art.
	Pasarela	PROFINET, OPC UA	Compatible con ASI-5 y ASI-3	2 circuitos ASI, 2 maestros ASI-5/ASI-3	Sí, máx. 4 A/ circuito ASI	Bus de campo Ethernet	Sí	Sí	Opcional	BWU3855

(1) Interfaz, bus de campo

Interfaz de comunicación entre el bus de campo y la pasarela: interfaces para sistemas de bus de campo estandarizados en la automatización industrial.

Pasarela PROFINET ASI: Interfaz para un bus de campo PROFINET

Servidor OPC UA: Interfaz para comunicación OPC UA.

(2) Número de circuitos ASI, número de maestros ASI

«Maestro doble»: 2 circuitos ASI, 2 maestros ASI-5/ASI-3.

(3) Desacoplamiento integrado, medición de la corriente ASI en la pasarela

«sí, máx. 4 A/circuito ASI»: Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Alimentación económica de 2 circuitos ASI mediante 1 sola fuente de alimentación (opcionalmente alimentación de múltiples pasarelas simples por medio de una fuente de alimentación). Posible funcionamiento con fuente de alimentación estándar de 24V en caso de cortas longitudes de cable.

(4) Interfaz de configuración y diagnóstico

"Bus de Campo Ethernet":

Acceso al Maestro ASI y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet del bus de campo.

La última versión del archivo de configuración de la pasarela está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente.

(5) Detección de dirección ASI doble

Detecta si se ha asignado la misma dirección a dos participantes ASI. Error frecuente al utilizar un dispositivo de direccionamiento manual.

(6) Supervisor ASI

Comprueba si hay interferencias en el cable ASI, tales como ruidos de fondo, tensiones externas, ...

Pasarela ASi-5/ASi-3 PROFINET en acero inoxidable, 2 maestros ASi-5/ASi-3

(7) Programación en C

En la pasarela se pueden ejecutar funciones de un PLC mini mediante un programa en C.

N° art.	BWU3855
Interfaz de bus de campo	
Tipo	PROFINET; 2 x RJ-45, switch de 2 puertos integrado, compatible con IRT Clase de conformidad Class B El switch integrado es de clase C (compatible con IRT)
Clase de conformidad	Class B El switch integrado es de clase C (compatible con IRT)
Velocidad de transmisión	100 MBaud
Interfaz OPC UA	Servidor OPC UA + servidor web
Función	Módulo PROFINET IO, redundancia de medios (MRP), shared device
Ranura para tarjetas	Tarjeta chip (BW4055) para memorizar los datos de configuración
Interfaz de diagnóstico	
Tipo	Ethernet; RJ-45 conforme a IEEE 802.3
Velocidad de transmisión	10/100 MBaud half duplex/ full duplex
Interfaz OPC UA	Servidor OPC UA + servidor web
ASi	
Especificación ASi	ASi-5 + ASi-3
Tempo de ciclo	Tiempo de ciclo ASi-5 (constante): 1,27 ms para 384 bits de datos de entrada + 384 bits de datos de salida Tiempo de ciclo ASi-3 (variable): 150 μ s * (cantidad de participantes ASi-3 + 2)
Tensión de servicio asignada	24 V _{CC} (20 ... 31,6 V) (tensión PELV)
Corriente de servicio nominal	Aprox. 250 mA
Corriente por circuito ASi	Máx. 4 A
Compatible con ASi Power24V ⁽¹⁾	Sí
Longitud del cable ASi	Con alimentación a través de fuente de alimentación de 24 V: máx. 50 m Con alimentación a través de fuente de alimentación de 30 V: máx. 100 m con ASi-3 / máx. 200 m con ASi-5
Display	
LCD	Menú, indicación de direcciones ASi, mensajes de error en texto explícito
LED power (verde)	Tensión ON
LED PROFINET (verde/rojo)	Verde: comunicación PROFINET activa Rojo: comunicación PROFINET inactiva
LED config error (rojo)	Error de configuración
LED U ASi (verde)	Tensión ASi O.K.
LED ASi active (verde)	Funcionamiento ASi normal
LED prg enable (verde)	Programación automática de direcciones factible
LED prj mode (amarillo)	Modo de configuración activo
Especificaciones UL (UL508)	
Protección externa	Una fuente de tensión aislada con una tensión PELV / SELV ≤ 30 V _{CC} tiene que estar protegida por un fusible de 3 A. Éste no es necesario si se utiliza una alimentación de tensión de Class 2.
Generalidades	El símbolo UL no incluye la comprobación de seguridad por parte de Underwriters Laboratories Inc.

Pasarela ASi-5/ASi-3 PROFINET en acero inoxidable, 2 maestros ASi-5/ASi-3

N° art.	BWU3855
Medioambiente	
Normas aplicadas	EN 61131-2 EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Altura de funcionamiento sobre el nivel del mar	Máx. 2000 m
Temperatura ambiente	-25 °C ... +55 °C (condensación no admisible)
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +85 °C
Carcasa	Acero inoxidable, montaje en carril DIN
Grado de ensuciamiento	2
Grado de protección	IP20
Carga de humedad admisible	Conforme a EN 61131-2
Solicitud admisible por choques y vibraciones	Conforme a EN 61131-2
Tensión de aislamiento	≥ 500V
Peso	500 g
Dimensiones (An / Al / Pr en mm)	85 / 120 / 83

(1) **ASi Power24V**

Los dispositivos pueden funcionar directamente en una fuente de alimentación de 24 V (PELV). La pasarela ha sido optimizada con bobinas integradas de desacoplamiento de datos y fusibles de reposición automática para el uso seguro incluso en potentes fuentes de alimentación de 24 V.

N° art.	BWU3855
Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela	•
Medición de corriente de los circuitos ASi	•
Fusibles de reposición automática	•
Fusibles ajustables	•
El supervisor de defectos a tierra ASi distingue entre cable ASi y cable de sensor	•
Alimentación económica para 2 redes ASi con 1 sola fuente de alimentación	•

Accesorios:

- Tarjeta chip, capacidad de memoria 512 kB (n° art. BW4055)
- Bihl+Wiedemann Suite - Software para configuración, diagnóstico y puesta en marcha (n° art. BW2902)
- Alimentación de tensión, p. ej.: fuente de alimentación 30 V, 4 A, monofásica (n° art. BW4218), fuente de alimentación 30 V, 8 A, monofásica (n° art. BW4219), fuente de alimentación 30 V, 8 A, trifásica (n° art. BW4220), fuente de alimentación 30 V, 16 A, monofásica (n° art. BW4221), fuente de alimentación 30 V, 16 A, trifásica (n° art. BW4222) (encontrará más fuentes de alimentación en www.bihl-wiedemann.de/es/productos/accesorios/fuentes_de_alimentación)
- Licencia simulador Maestro PROFINET (n° art. BW4754, BW4755)