

## Console d'adressage ASi-5/ASi-3

**pour adresser  
les modules ASi de toutes les spécifications ASi jusqu'à  
ASi-5**



(figure similaire)

La **console d'adressage manuel ASi-5/ASi-3** est un produit compact permettant d'adresser les modules ASi de toutes les générations ASi (2.0, 2.1, 3.0 et ASi-5).

La connexion électromécanique se fait via l'une des deux prises d'adressage pour l'accès aux modules ASi de la spécification 2.0 à ASi-5.

La console d'adressage manuel ASi-5/ASi-3, le câble de chargement USB-A vers USB-C et les câbles d'adressage pour modules ASi-5 et ASi-3 sont compris dans la livraison (tous les câbles de raccordement peuvent être commandés comme accessoires).

<b>N° art.</b>	<b>BW4773</b>
Utilisation	mise en service
Visualisation	affichage en couleur (RGB OLED)
Clavier	clavier souple à membrane, 6 touches
Interface/Raccordement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x raccordement pour connecteur jack</li> <li>• 1 x raccordement pour connecteur creux</li> <li>• 1 x raccordement USB-C</li> </ul> protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Alimentation <sup>(1)</sup>	via supercondensateur durée de la charge : entièrement chargé en 30 min. environ, suffisant pour ≥120 opérations de lecture/écriture, 10 min. de durée de charge déjà suffisante pour attribuer 70 adresses ASi (par ex. AB, Single, ASi-5)
Temps de fonctionnement	≥ 120 opérations de lecture/écriture avec supercondensateur plein
Indice de protection EN 60529	IP20
Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Température de stockage	-20 °C ... +55 °C
Poids	env. 140 g (sans câbles)
Dimensions (L / H / P en mm)	60 / 130 / 35
Volume de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (BW4708)</li> <li>• Câble d'adressage ASi-5, connecteur jack au connecteur jack, 1,5 m (BW4711)</li> <li>• Câble d'adressage ASi-3, connecteur creux au connecteur creux, 1,5 m (BW4712)</li> <li>• Câble de chargement USB-A à USB-C, 1 m (BW4713)</li> <li>• Câble d'adressage ASi-5/ASi-3, connecteur creux au connecteur femelle M12, droit, 5 poles, 1,5 m (BW4732)</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Alimentation via câble de chargement USB-A à USB-C, 1 m (BW4713).  
Chargeur USB-A pour 115 V / 230 V (BW4714) est disponible séparément (voir accessoires).

### Accessoires

- Câble d'adressage ASi-5, connecteur jack au connecteur jack, 1,5 m (BW4711)
- Câble d'adressage ASi-3, connecteur creux au connecteur creux, 1,5 m (BW4712)
- Câble de chargement USB-A à USB-C, 1 m (BW4713)
- Chargeur USB-A pour 115 V/ 230 V (BW4714)
- Câble d'adressage ASi-5/ASi-3, connecteur creux aux embouts à câbler, 1,5 m (BW4731)
- Câble d'adressage ASi-5/ASi-3, connecteur creux au connecteur femelle M12, droit, 5 poles, 1,5 m (BW4732)