ASi CC-Link Gateway in Edelstahl

ASi CC-Link Gateway in Edelstahl

ASi Erdschlusswächter integriert

ASi EMV-Wächter integriert

Abbildung	Art	Schnittstelle, Feldbus (1)	ASi-5/ASi-3	Anzahl der ASi Kreise, Anzahl der ASi Master (2)	Integrierte Entkopplung, ASi Strommessung im Gateway (3)	Doppeladressserkennung (4)	ASi Wächter (5)	Artikel Nr.
	Gateway	CC-Link	ASi-3 kompatibel	1 ASi Kreis, 1 ASi-3 Master	nein, max. 8 A/ ASi Kreis	ja	ja	**BWU2611**

(1) **Schnittstelle, Feldbus**
Kommunikationsschnittstelle zwischen Feldbus und Gateway: Schnittstellen für genormte Feldbussysteme in der industriellen Automatisierungstechnik.
CANopen ASi Gateway: Schnittstelle für einen CANopen Feldbus

(2) **Anzahl ASi Kreise, Anzahl der ASi Master**
"Single Master": 1 ASi Kreis, 1 ASi-3 Master

(3) **Integrierte Entkopplung, ASi Strommessung im Gateway**
"nein, max. 8 A/ASi Kreis": 1 Netzteil pro ASi Kreis.

(4) **Doppeladresserkennung**
Erkennt falls zwei ASi Teilnehmer die gleiche Adresse zugewiesen wurde. Häufiger Fehler bei Nutzung eines Handadressiergeräts.

(5) **ASi Wächter**
Prüft ASi Leitung auf Störeinflüsse, wie z.B. Rauschen, Fremdspannungen, etc

Artikel Nr.	BWU2611
Anschluss	
Anschlüsse	ASi: COMBICON CC-Link: Schraubklemmenblock
Schnittstelle	
CC-Link Schnittstelle	gemäß der CC-Link Spezifikation
Baudraten	156 KBps bis zu 10 MBps
Typ	Remote Device
Belegte Stationen	2-4 (je nach Betriebsart)
CC-Link Funktionen	Abbildung der ASi Teilnehmer als RW-Daten im CC-Link. gesamte Diagnose und Konfiguration über CC-Link
ASi	
ASi Spezifikation	3.0
Zykluszeit	150µs* (Anzahl ASi-3 Teilnehmer + 2)
Bemessungsbetriebsstrom	Spannungsversorgung A, ca. 200mA aus dem ASi Kreis
Bemessungsbetriebsspannung	30 V_{DC} (20 ... 31,6 V)

Anzeige	
LCD	Menü, ASi Teilnehmer-Adressenanzeige, Fehlermeldungen
LED power (grün)	Spannung EIN
LED cc-link (grün)	grün: CC-Link Kommunikation aktiv
LED config error (rot)	Konfigurationsfehler
LED U ASi (grün)	ASi Spannung o.k.
LED ASi active (grün)	ASi Betrieb normal
LED prg enable (grün)	automatische Adressenprogrammierung möglich
LED prj mode (gelb)	Konfigurationsmodus aktiv
Umwelt	
Angewandte Normen	EN 61 000-6-2 EN 61 000-6-4
Gehäuse	Edelstahl
Umgebungstemperatur	0°C … +55°C
Lagertemperatur	-25°C … +85°C
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart nach (EN 60 529)	IP20
Zulässige Feuchtbeanspruchung	gemäß EN 61131-2
Zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	gemäß EN 61 131-2
Isolationsspannung	≥ 500V
Maße (B / H / T in mm)	85 / 120 / 83
Gewicht	520 g

Pin Belegung:



Signal	Color
DA	blue
DB	white
DG	yellow
SLD	n/a
F G	n/a

Zubehör:

- **Spannungsversorgung, z.B.: ASi Netzteil, 4 A (Art.-Nr. BW1649), ASi Netzteil, 8 A (Art.-Nr. BW1997)**
  (weitere Netzteile finden Sie unter *www.bihl-wiedemann.de/de/produkte/zubehoer/spannungsversorgungen*)