

ASi-5/ASi-3 Handadressiergerät

zur Adressierung von
ASi Modulen aller ASi Spezifikationen bis ASi-5



(Abbildung ähnlich)

Das **ASi-5/ASi-3 Handadressiergerät** ist ein kompaktes Gerät für die Adressierung von ASi Modulen aller ASi Spezifikationen (2.0, 2.1, 3.0 und ASi-5).

Die elektromechanische Anbindung erfolgt über einen der beiden Adressierstecker, um ASi Module der Spezifikation 2.0 bis ASi-5 zu adressieren.

Im Lieferumfang sind das ASi-5/ASi-3 Handadressiergerät, das Ladekabel USB-A auf USB-C sowie Adressierkabel für die Adressierung von ASi-5 bzw. ASi-3 Modulen enthalten (alle Anschlusskabel können als Zubehör nachbestellt werden).

Artikel-Nr.	BW4925
Einsatzbereich	Inbetriebnahme
Anzeige	Farbdisplay (RGB OLED)
Tastatur	Folientastatur, 6 Tasten
Schnittstelle/Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Anschluss für Klinkenstecker • 1 x Anschluss für Hohlstecker • 1 x USB-C Anschluss kurzschluss- und überlastfest
Stromversorgung ⁽¹⁾	über Superkondensator Ladezeit: volle Ladung in ca. 30 min, ausreichend für ≥120 Lese-/Schreibvorgänge, bereits 10 min Ladezeit ausreichend zur Vergabe von 70 ASi Adressen (z.B. AB, Single, ASi-5)
Betriebsdauer	≥ 120 Lese-/Schreibvorgänge bei voll geladenem Superkondensator
Schutzart nach EN 60529	IP20
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +55 °C
Gewicht	ca. 140 g (ohne Kabel)
Maße (B / H / T) in mm	60 / 130 / 35
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • ASi-5/ASi-3 Handadressiergerät (BW4708) • ASi-5 Adressierkabel, Klinkenstecker auf Klinkenstecker, 1,5 m (BW4711) • ASi-3 Adressierkabel, Hohlstecker auf Hohlstecker, 1,5 m (BW4712) • Ladekabel USB-A auf USB-C, 1 m (BW4713) • ASi-5/ASi-3 Adressierkabel, Hohlstecker auf Anschlusslitzen, 1,5 m (BW4731) • ASi-5/ASi-3 Adressierkabel, Hohlstecker auf M12-Kabelbuchse, 1,5 m (BW4732)

⁽¹⁾ Stromversorgung über Ladekabel USB-A auf USB-C (BW4713).
Steckerladegerät USB-A für 115 V/230 V (BW4714) ist separat erhältlich (siehe Zubehör).

Zubehör

- **ASi-5 Adressierkabel, Klinkenstecker auf Klinkenstecker, 1,5 m (BW4711)**
- **ASi-3 Adressierkabel, Hohlstecker auf Hohlstecker, 1,5 m (BW4712)**
- **Ladekabel USB-A auf USB-C, 1 m (BW4713)**
- **Steckerladegerät USB-A für 115 V/230 V (BW4714)**
- **ASi-5/ASi-3 Adressierkabel, Hohlstecker auf Anschlusslitzen, 1,5 m (BW4731)**
- **ASi-5/ASi-3 Adressierkabel, Hohlstecker auf M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 1,5 m (BW4732)**