

# Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3



## Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3

para direccionar módulos ASi de todas especificaciones de ASi hasta ASi-5



(Figura similar)

El dispositivo de programación de direcciones manual ASi-5/ASi-3 es un dispositivo compacto para el direccionamiento de módulos ASi de todas las especificaciones ASi (2.0, 2.1, 3.0 y ASi-5).

La conexión se realiza a través de uno de los dos conectores de direccionamiento para direccionar módulos ASi de la especificación 2.0 hasta ASi-5.

En el volumen de suministro se incluye el dispositivo de programación de dirección manual ASi-5/ASi-3, el cable de carga USB-A a USB-C, así como los cables de direccionamiento para el direccionamiento de los módulos ASi-5 y ASi-3, respectivamente (todos los cables de conexión se pueden pedir posteriormente como accesorios).

N° art.	<b>BW4708</b>
Campo de aplicación	Puesta en marcha
Display	Pantalla a color (RGB OLED)
Teclado	Teclado de membrana, 6 teclas
Interfaz/conexión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x conexión para conector jack</li> <li>• 1 x conexión para conector hueco</li> <li>• 1 x conexión USB-C</li> </ul>
	Resistente a cortocircuitos y sobrecargas
Alimentación de corriente <sup>(1)</sup>	A través de supercondensador Tiempo de carga: carga completa en aprox. 30 minutos, suficiente para ≥ 120 procesos de lectura/escritura; tan solo 10 minutos de tiempo de carga son suficientes para asignar 70 direcciones ASi (por ejemplo AB, Single, ASi-5)
Duración de servicio	≥ 120 operaciones de lectura/escritura con el supercondensador lleno
Grado de protección conforme a EN 60529	IP20
Temperatura ambiente	0 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +55 °C
Peso	aprox. 140 g (sin cables)
Dimensiones (An / Al / Pr) in mm	60 / 130 / 35
Volumen de suministro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3 (BW4708)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-5, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-3, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)</li> <li>• Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a hilo de extremos de cable libres, 1,5 m (BW4731)</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Alimentación de corriente por cable de carga USB-A a USB-C (BW4713).  
Cargador USB-A para 115 V/230 V (BW4714) es disponibles por separado (véase accesorios)

## Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3



### Accesorios

- ASi-5 cable de direccionamiento, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)
- ASi-3 cable de direccionamiento, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)
- Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)
- Cargador USB-A para 115 V/230 V (BW4714)
- Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a hilo de extremos de cable libres, 1,5 m (BW4731)
- Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m (BW4732)