

# Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3

## Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3

para direccionar  
módulos ASi de todas especificaciones de ASi hasta ASi-5



(Figura similar)

El **dispositivo de programación de direcciones manual ASi-5/ASi-3** es un dispositivo compacto para el direccionamiento de módulos ASi de todas las especificaciones ASi (2.0, 2.1, 3.0 y ASi-5). La conexión se realiza a través de uno de los dos conectores de direccionamiento para direccionar módulos ASi de la especificación 2.0 hasta ASi-5.

En el volumen de suministro se incluye el dispositivo de programación de dirección manual ASi-5/ASi-3, el cable de carga USB-A a USB-C, así como los cables de direccionamiento para el direccionamiento de los módulos ASi-5 y ASi-3, respectivamente (todos los cables de conexión se pueden pedir posteriormente como accesorios).

|  |  |
|--|--|
| <b>N° art.</b>                           | <b>BW4925</b>  |
| Campo de aplicación                      | Puesta en marcha   |
| Display                                  | Pantalla a color (RGB OLED)  |
| Teclado                                  | Teclado de membrana, 6 teclas  |
| Interfaz/conexión                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x conexión para conector jack</li> <li>• 1 x conexión para conector hueco</li> <li>• 1 x conexión USB-C</li> </ul>  |
|  | Resistente a cortocircuitos y sobrecargas  |
| Alimentación de corriente <sup>(1)</sup> | A través de supercondensador<br>Tiempo de carga: carga completa en aprox. 30 minutos, suficiente para ≥ 120 procesos de lectura/escritura; tan solo 10 minutos de tiempo de carga son suficientes para asignar 70 direcciones ASi (por ejemplo AB, Simple, ASi-5)  |
| Duración de servicio                     | ≥ 120 operaciones de lectura/escritura con el supercondensador lleno   |
| Grado de protección conforme a EN 60529  | IP20   |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C ... +50 °C  |
| Temperatura de almacenamiento            | -20 °C ... +55 °C  |
| Peso                                     | aprox. 140 g (sin cables)  |
| Dimensiones (An / Al / Pr) in mm         | 60 / 130 / 35  |
| Volumen de suministro                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3 (BW4708)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-5, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-3, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)</li> <li>• Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a hilo de extremos de cable libres, 1,5 m (BW4731)</li> <li>• Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m (BW4732)</li> </ul> |

<sup>(1)</sup> Alimentación de corriente por cable de carga USB-A a USB-C (BW4713).  
Cargador USB-A para 115 V/230 V (BW4714) es disponibles por separado (véase accesorios)

## Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3



### Accesorios

- ASi-5 cable de direccionamiento, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)
- ASi-3 cable de direccionamiento, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)
- Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)
- Cargador USB-A para 115 V/230 V (BW4714)
- Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a hilo de extremos de cable libres, 1,5 m (BW4731)
- Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m (BW4732)