

## Anschlusskabel für SEW Frequenzumrichter



(Abbildung ähnlich)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>BW2799</b>
<b>Technische Daten</b>	
Anschluss	M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig auf Rundkabel/Anschlusslitzen
Polzahl	4
Verbindung	1:1
Kabellänge	5 m
<b>Elektrische Daten Steckverbinder</b>	
Bemessungsstrom	4A bei 40°C
Bemessungsspannung	160V
Polzahl	4
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
<b>Allgemeine Kennwerte Steckverbinder</b>	
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni, Au gal.
Material Griffkörper	TPU, UL 94, grau
<b>Kennwerte Leitung</b>	
Kabeltyp	TPU, UL 20549, schwarz
Leiterquerschnitt	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Aderfarben	Braun, weiß, blau, schwarz

### Pinbelegung:

MOVIMOT

